

As Chaves Magnéticas Lukma são destinadas a manobras e proteção de motores monofásicos e trifásicos para partida em vazio.

Disponíveis nas tensões: 220Vca

INFORMAÇÕES GERAIS

Código: 10020		
Modelo: LE1-D-09 Monofásica		
Material: Caixa plástica		
Tensão	CV	Faixa de Ajuste (A)
220V	1	5,5~8

Código: 10021		
Modelo: LE1-D-12 Monofásica		
Material: Caixa plástica		
Tensão	CV	Faixa de Ajuste (A)
220V	1,5	9-13*

Código: 10022		
Modelo: LE1-D-18 Monofásica		
Material: Caixa plástica		
Tensão	CV	Faixa de Ajuste (A)
220V	2	12-18*

Código: 10023		
Modelo: LE1-D-25 Monofásica		
Material: Caixa plástica		
Tensão	CV	Faixa de Ajuste (A)
220V	3	17-25

Código: 10024		
Modelo: LE1-D-32 Monofásica		
Material: Caixa plástica		
Tensão	CV	Faixa de Ajuste (A)
220V	4	23-32

Código: 10025		
Modelo: LE1-D-32 Monofásica		
Material: Caixa plástica		
Tensão	CV	Faixa de Ajuste (A)
220V	5	23-32

Código: 10026		
Modelo: LE1-D-40 Monofásica		
Material: Caixa metálica		
Tensão	CV	Faixa de Ajuste (A)
220V	7,5	30-40



DIMENSÕES (MM)

