

## CHAVE MAGNÉTICA LK X2 - AC-3 TRIFÁSICA 220V

As Chaves Magnéticas Lukma são destinadas a manobras e proteção de motores monofásicos e trifásicos para partida em vazio.

Disponíveis nas tensões: 220Vca e 380Vca

### INFORMAÇÕES GERAIS

<b>Código: 10001</b>		
<b>Modelo:</b> LE1-D-09 Trifásico		
<b>Material:</b> Caixa plástica		
Tensão	CV	Faixa de Ajuste (A)
220V	1	2,5~4

<b>Código: 10002</b>		
<b>Modelo:</b> LE1-D-09 Trifásico		
<b>Material:</b> Caixa plástica		
Tensão	CV	Faixa de Ajuste (A)
220V	1,5	4~6*

<b>Código: 10003</b>		
<b>Modelo:</b> LE1-D-09 Trifásico		
<b>Material:</b> Caixa plástica		
Tensão	CV	Faixa de Ajuste (A)
220V	2	5,5~8

<b>Código: 10004</b>		
<b>Modelo:</b> LE1-D-09 Trifásico		
<b>Material:</b> Caixa plástica		
Tensão	CV	Faixa de Ajuste (A)
220V	3	7~10*

<b>Código: 10005</b>		
<b>Modelo:</b> LE1-D-12 Trifásico		
<b>Material:</b> Caixa plástica		
Tensão	CV	Faixa de Ajuste (A)
220V	4	9-13*

<b>Código: 10006</b>		
<b>Modelo:</b> LE1-D-18 Trifásica		
<b>Material:</b> Caixa plástica		
Tensão	CV	Faixa de Ajuste (A)
220V	5	12-18*

<b>Código: 10007</b>		
<b>Modelo:</b> LE1-D-25 Trifásica		
<b>Material:</b> Caixa plástica		
Tensão	CV	Faixa de Ajuste (A)
220V	7,5	17-25

<b>Código: 10008</b>		
<b>Modelo:</b> LE1-D-32 Trifásica		
<b>Material:</b> Caixa plástica		
Tensão	CV	Faixa de Ajuste (A)
220V	10	23-32

<b>Código: 10009</b>		
<b>Modelo:</b> LE1-D-40 Trifásica		
<b>Material:</b> Caixa metálica		
Tensão	CV	Faixa de Ajuste (A)
220V	12,5	30-40

